

GlandBox

Accesorio de cableado para equipos de control e indicación (ECI)

Características clave	<p>Lugares para instalar prensacables 16 Para enrutar cables que no están ocultos dentro de la pared. Hay cuatro lugares a cada lado.</p> <p>Diámetro del prensacable hasta 20 mm Los prensacables no están incluidos en el kit completo.</p> <p>Huecos para taladrar El taladro se fija en el hueco y no se mueve durante la perforación. Recomendamos utilizar una sierra de perforación para plástico con un diámetro de hasta 20 mm.</p> <p>Protección antisabotaje interruptor antisabotaje La pieza perforada del GlandBox se utiliza para que el interruptor antisabotaje del EN54 Fire Hub Jeweller se active cuando el ECI está instalado en el GlandBox. El sistema Ajax envía notificaciones de fallo si alguien intenta separar el GlandBox de la superficie o retirar el ECI del panel de montaje.</p> <p>Sujetacables Para fijar los cables con lazos.</p> <p>Herramientas para facilitar la instalación<ul style="list-style-type: none">• Nivel de burbuja• Marcación UP• Marcación del centro del ECIEl nivel de burbuja permite comprobar el ángulo de inclinación de la carcasa. La intersección de dos líneas marca el centro del ECI, y la marcación UP marca su parte superior.</p>
Recomendaciones	El accesorio está diseñado solo para uso en interiores. El GlandBox solo es compatible con el EN54 Fire Hub Jeweller.

Producto	<p>Dimensiones 263 × 223 × 40 mm 10.35" × 8.78" × 1.58"</p> <p>Peso 335 g 11.82 oz</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75% sin condensación</p> <p>Índice de inflamabilidad UL 94 V-0</p>
Color	<p>Negro Blanco</p>
Kit completo	GlandBox Kit de instalación Guía rápida
Garantía	24 meses