

Detectores

EN54 FireProtect Jeweller

Detectores puntuales inalámbricos
direccionables



Versiones del producto


EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller

Detector de humo puntual
inalámbrico direccionable




EN54 FireProtect (Heat) Jeweller

Detector de calor puntual
inalámbrico direccionable




EN54 FireProtect (Smoke/ Sounder) Jeweller

Detector de humo
puntual inalámbrico
direccionable
combinado con una
sirena
de alarma de
incendio



EN54 FireProtect (Heat/ Sounder) Jeweller

Detector de calor puntual
inalámbrico direccionable
combinado con una sirena
de alarma de incendio




Normas respetadas. Límites superados.

Los detectores EN54 FireProtect Jeweller combinan una fiabilidad certificada con una instalación sin esfuerzo. Esta serie inalámbrica incluye detectores de humo y de calor puntuales direccionables, algunos de ellos combinados con sirenas de alarma de incendio integradas. Cada detector proporciona una precisión de detección de nivel superior gracias a la cámara de humo patentada de Ajax con un sensor óptico de doble espectro y dos termistores precisos. Con comunicadores integrados, batería de larga duración y comunicación por radio estable de largo alcance, los dispositivos son aptos para proyectos de distinta escala. No es necesario abrir la carcasa ni tender cables: la instalación y la configuración se realizan en cuestión de minutos mediante apps Ajax. Las notificaciones de servicio tempranas y los informes del sistema automatizados a través de Ajax PRO Desktop garantizan que el sistema sea fácil de mantener durante años.




Detección de humo

- La cámara de humo patentada es a prueba de polvo e insectos y no requiere limpieza regular.
- El sensor óptico de doble espectro tiene indicadores LED azul e infrarrojo que emiten luz con diferentes longitudes de onda.
- El algoritmo HazeFlow 2 analiza los datos del sensor óptico de doble espectro y los compara con un patrón especificado para distinguir el humo del vapor.



Detección de calor

- Se utilizan dos termistores para la detección precisa de incendios con llamas y aumento rápido de la temperatura.
- Se admiten los modos A1, A1R, A1S, B, BR, BS, C, CR, CS y temperatura fija.
- Los modos de detección se seleccionan en la app.




Instalación y mantenimiento sin complicaciones

- Adición al ECI escaneando el código QR: sin herramientas ni programación
- Configuración y comprobación en apps Ajax
- Campo dedicado para especificar la ubicación exacta del dispositivo
- Panel de montaje SmartBracket para facilitar la instalación sin desmontar la carcasa
- Rotación del dispositivo de hasta 90° en el panel de montaje SmartBracket para una colocación óptima
- Bloqueo opcional del dispositivo en el SmartBracket para limitar los intentos de retirarlo
- Sustitución de la batería sin herramientas
- Compatibilidad con Solo 332 y otros dispensadores de aerosol populares



Comunicación por radio integrada

- Hasta 1.700 m de alcance de comunicación con el ECI, sin obstáculos
- Opción para conectar los dispositivos al repetidor (se vende por separado)
- Transmisión de alarmas al ECI en 3 segundos
- Tecnología de radio inteligente: ajuste automático de potencia, salto de frecuencia y detección de pérdida de conexión



Autonomía eficiente a largo plazo

- Hasta 5 años de funcionamiento con baterías preinstaladas
- Notificaciones de batería baja en apps Ajax
- Sustitución rápida de baterías sin desmontar la carcasa

Compatibilidad con ECI y repetidores

Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=FP.54H.J,FP.54HA.J,FP.54S.J,FP.54SA.J



Detección de temperatura peligrosa Sensor 2 × termistor Modos del sensor de calor • A1, A1R, A1S • B, BR, BS • C, CR, CS • Temperatura fija Puede seleccionarse en los ajustes del dispositivo. Detección de humo Sensor sensor óptico de doble espectro Detecta el humo en función del tamaño de las partículas presentes en el aire. Protección contra falsas alarmas El dispositivo no reacciona al vapor de agua. Cámara de humo patentada Protege el sensor de humo del polvo, la suciedad y los insectos.	Aviso de alarma Tipo de alarma sonora Indicación sonora Volumen de sonido: hasta 85 dB a una distancia de 1 m Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en una app Ajax. Patrón de sonido: 32 tonos Sincronización de alarmas en todos los dispositivos con una sirena conectados al mismo ECI	Comunicación con el ECI o el repetidor Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta Potencia radiada aparente (PRA) máxima hasta 20 mW Alcance de comunicación hasta 1.700 m Sin obstáculos	Carcasa Color negro, blanco Dimensiones 124 × 124 × 54.2 mm Peso 281 g para EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller 265 g para EN54 FireProtect (Heat) Jeweller 294.5 g para EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller 278 g para EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +50 °C Humedad de operación hasta 80% Clasificación de protección IP21C Índice de inflamabilidad UL 94 V-0	Cumplimiento de normas EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller EU CPR: EN 54-7, EN 54-25 Directiva 2014/53/UE (DER) EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller EU CPR: EN 54-3, EN 54-7, EN 54-25 Directiva 2014/53/UE (DER) EN54 FireProtect (Heat) Jeweller EU CPR: EN 54-5, EN 54-25 Directiva 2014/53/UE (DER) EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller EU CPR: EN 54-5, EN 54-25 Directiva 2014/53/UE (DER) Kit completo Detector EN54 FireProtect Jeweller 2 × batería CR123A (preinstaladas) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida
--	---	--	--	--



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/products/en54-fireprotect-jeweller-detectors/manuals/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems