

Central de seguridad para el hogar IP + 2G de 320 zonas vía radio

**2G**

- Central VESTA de seguridad para el hogar IP + 2G de 320 zonas vía radio
- Dispositivos RF 868-F1
- Conectividad TCP/IP y 2G (pincho WiFi opcional)
- RF bidireccional hasta 2 km
- Solución integral con gestión remota
- Domótica y supervisión en directo
- 8 particiones
- Soporta baterías externas (DEM-7M-BACKUP, DEM-8M-BACKUP y DEM-9M-BACKUP)

Incluye el conector rápido Mini USB para conectar la batería orgánica externa

- Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push
- App iOS y Android y navegador web
- Compatible con Google Home y Alexa
- Certificado EN50131 Grado 2

**Referencia / Modelo****VESTA-046N-NOZW / HSGW-G8-2G-F1-868-DT-18**

320 zonas vía radio

320 usuarios

8 particiones

Comunicación TCP/IP y 2G (pincho WiFi opcional)

Incorpora módulo 2G

Soporta dispositivos RF 868-F1

Conexión rápida amplificada para antena GPRS externa (no incluida, **VESTA-274** recomendada)

Métodos de reporte: CID/SIA, Email, SMS, Notificación Push

Métodos de programación: Web y App

Verificación visual en directo

Automatización del hogar

Administración de energía

Central de seguridad para el hogar IP + 2G de 320 zonas vía radio

Referencia / Modelo	VESTA-046N-NOZW / HSGW-G8-2G-F1-868-DT-18
Supervisión de emergencias 24/7	
Gestión remota	
Incorpora sirena	
Frecuencia RF: 868MHz	
Frecuencias 2G: 850/900/1800/1900MHz	
Alimentación: 12V, 1A	
Batería de respaldo: 7,2V, 1100mAh, Ni-mH, recargable	
Duración de la batería de 13 horas	
Preparada para soportar batería externa de alta capacidad (DEM-7M-BACKUP , DEM-8M-BACKUP y DEM-9M-BACKUP)	
Incluye conector rápido Mini USB para conectar batería orgánica externa	
Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +45°C	
Humedad relativa: Hasta el 85% (sin condensación)	
Dimensiones: 140 (An) x 150 (Al) x 42 mm	
Certificado EN50131 Grado 2, Clase ambiental II	
La central vía radio de VESTA es compatible con Google Home y Alexa	